FORTEX®

REFERENCIA

520000005

CÓDIGO EAN

No disponible

ARTÍCULO

MULTIMETRO DIGITAL OSCILOSCOPIO UT81B

DESCRIPCIÓN

El osciloscopio de mano mod.UT 81B es un medidor multifunción. La combinación de osciloscopio y multímetro lo convierte en un instrumento de gran ayuda para el taller. Función Auto-Set para trabajar de forma rápida y sencilla. Dispone de puerto USB para traspasar los datos al ordenador. Mide corriente y voltaje AC/DC, resistencia, capacitancia y frecuencia. También dispone de las siguientes funciones de test: diodos, continuidad con buzzer, memoria interna que le permite recuperar hasta 10 señales, impedancia de entrada para la medición de voltaje DC (alrededor de 10M?), modo en espera y aviso de batería baja. Max.display 3999. Se suministra con 1 x software que incluye el cable de datos USB, 1 x juego de cables de prueba, 1 x bolsa de transporte, 1 x adaptador / cargador AC. Doble aislamiento de seguridad CAT.II 1000V, CAT.III 600V, EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN 61326-1, EN 61326-2-2.

ARTÍCULO

MULTIMETRO DIGITAL OSCILOSCOPIO UT81B

DATOS TÉCNICOS	
Tensión DC	400mV/4V/40V/400V/1000V
Tensión DC Precisión	0,8% + 8
Tensión AC	4V/40V/400V/750V
Tensión AC Precisión	1% + 15
Corriente DC	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A
Corriente DC Precisión	1% + 8
Corriente AC	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A
Corriente AC Precisión	1,5% + 8
Resistencia	400?/4K?/40K?/400K?/4M?/40M?
Resistencia Precisión	1% + 5
Capacitancia	40nF/400nF/4uF/40uF/100uF f
Capacitancia Precisión	3% + 8
Temperatura funcionamiento	- ºC
Temperatura Precisión	-
Frecuencia	10Hz - 10MHz
Frecuencia Precisión	1% + 3
Precisión Vertical	5% + 1
Sensibilidad de Entrada	2mV/dic - 500V/dic (1-2-5)
Precisión horizontal	0,01% + 1
Rango de tiempo	100ms/div + 5s/div (1-2-5)
Ancho de banda	8MHz
Resolución pantalla	160x160
Frecuencia muestreo en tiempo real	40MS/s
Ciclo de trabajo	0,1% - 99,9%
Disparo	Libre/Normal/1 solo tiro
Alimentación bateria	6 X 1,5V (R6) V.
Dimensión pantalla	60X60 mm.
Dimensión aparato	200X100X48 mm.
Peso en gramos	498 gr.