


REFERENCIA

379025288

CÓDIGO EAN

3154020025288

ARTÍCULO

CARGADOR&ARRANCADOR NEOSTART 620 230V/F1 - 12/24V

DESCRIPCIÓN

Recargan y arrancan las baterías de 12 y 24v al plomo con electrolito líquido. Protección contra cortocircuitos, sobrecargas e inversiones de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V/F1
Potencia watos	2000 W.
Tensión nominal de carga	6-12 / 24 Volt.
Corriente de carga media	30 - 60 Amp.
Corriente de carga eficaz	90 Amp.
Posiciones de carga	3 Nº
Capacidad nominal de referencia	20 - 1350 Ah min/max
Peso Neto/Bruto	240 Kg.
Dimensiones	470X320X270 mm.